



**SmartBright
Suspension is the
most economic LED
linear solution.
Quality light with
good uniformity &
visual comfort is
delivered under
suspension
installation.**

SmartBright Suspension

Linear suspension solution with affordable price

Benefits

- Stylish product look & feel
- Excellent uniformity for light exit window
- Visual Comfort with enough light output

SmartBright Suspension

Features

- System efficacy up to 90lm/W
- Lumen output up to 3000lm/1.2m
- Flicker Free for good on site experience

Application

- Office
- Retail
- Open Area

Versions



RC095V W12L120



RC095V W12L120



RC095V W07L120



RC095V W07L120

Accessories



Ordercode 911401724662,
911401724682, 911401724722

Application Conditions

Ambient temperature range	-10 to +35 °C
Suitable for random switching	No

Approval and Application

Mech. impact protection code	IK03
Ingress protection code	IP20

Controls and Dimming

Dimmable	No
----------	----

General Information

CE mark	-
Protection class IEC	Safety class I
Driver included	Yes
ENEC mark	-
Flammability mark	-
Glow-wire test	Temperature 650 °C, duration 30 s
Light source replaceable	No
Number of gear units	1 unit
Optic type	Symmetrical

Initial Performance (IEC Compliant)

Init. Color Rendering Index	>80
Luminous flux tolerance	+/-10%

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Maximum dim level
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	Not applicable
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	Not applicable
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	Not applicable
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	Not applicable
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	Not applicable
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	Not applicable
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	Not applicable
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	Not applicable
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	Not applicable
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	Not applicable
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	Not applicable
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	Not applicable
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	Not applicable
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	Not applicable
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	0% (digital)
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	0% (digital)
911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	Not applicable
911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	Not applicable
911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	Not applicable
911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	Not applicable
911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	Not applicable
911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	Not applicable
911401723582	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey	Not applicable
911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	Not applicable
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	Not applicable
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	Not applicable
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	Not applicable
911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	Not applicable
911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	Not applicable
911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	Not applicable

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Input Voltage	Order Code	Full Product Name	Input Voltage
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	220 to 240 V	911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	220-240 V
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	220 to 240 V	911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	220 to 240 V
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	220 to 240 V	911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	220 to 240 V
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	220 to 240 V	911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	220 to 240 V
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	220 to 240 V	911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	220 to 240 V
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	220 to 240 V	911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	220 to 240 V
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	220 to 240 V	911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	220 to 240 V
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	220 to 240 V	911401723582	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey	220 to 240 V
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	220 to 240 V	911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	220 to 240 V
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	220 to 240 V	911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	100 to 240 V
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	220 to 240 V	911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	100 to 240 V
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	220 to 240 V	911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	100 to 240 V
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	220 to 240 V	911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	100 to 240 V
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	220 to 240 V	911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	100 to 240 V
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	220-240 V	911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	100 to 240 V

General Information

Order Code	Full Product Name	Beam angle of light source
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	- °
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	- °
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	- °
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	- °
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	- °
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	- °
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	- °
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	- °
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	- °
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	- °
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	- °
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	- °
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	- °
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	- °
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	-

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	≤5	4000 K	88 lm/W	1500 lm
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm

Order Code	Full Product Name	Beam angle of light source
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	-
911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	- °
911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	- °
911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	- °
911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	- °
911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	- °
911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	- °
911401723582	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey	- °
911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	- °
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	- °
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	- °
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	- °
911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	- °
911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	- °
911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	- °

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	≤5	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	≤5	4000 K	88 lm/W	1500 lm
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	≤5	6500 K	88 lm/W	1500 lm
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	≤5	3000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	≤5	4000 K	88 lm/W	3000 lm
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	≤5	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	≤5	3000 K	88 lm/W	1500 lm
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	≤5	4000 K	88 lm/W	1500 lm
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	-	4000 K	88 lm/W	3000 lm

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	-	6500 K	88 lm/W	3000 lm
911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	≤5	4000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	≤5	6500 K	93 lm/W	2600 lm
911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	≤5	4000 K	93 lm/W	1300 lm
911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	≤5	6500 K	93 lm/W	1300 lm
911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	≤5	4000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	≤5	6500 K	93 lm/W	2600 lm
911401723582	RC095V LED13S/840	≤5	4000 K	93 lm/W	1300 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initial input power
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	34 W
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	34 W
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	17 W
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	34 W
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	17 W
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	34 W
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	17 W
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	17 W
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	34 W
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	34 W
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	34 W
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	34 W
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	17 W
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	17 W
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	34 W

Order Code	Full Product Name	Initial chromaticity	Init. Corr. Color Temperature	Initial LED luminaire efficacy	Initial luminous flux
	PSU W07L60 Grey				
911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	≤5	6500 K	93 lm/W	1300 lm
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	≤5	3000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	≤5	3000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	≤5	4000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	≤5	4000 K	93 lm/W	2600 lm
911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	≤5	6500 K	93 lm/W	2600 lm
911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	≤5	6500 K	93 lm/W	2600 lm

Order Code	Full Product Name	Initial input power
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	34 W
911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	28 W
911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	28 W
911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	14 W
911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	14 W
911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	28 W
911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	28 W
911401723582	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey	14 W
911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	14 W
911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	28 W
911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	28 W
911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	28 W
911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	28 W
911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	28 W
911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	28 W

Mechanical and Housing

Order Code	Full Product Name	Color	Order Code	Full Product Name	Color
911401723452	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Black	black	911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey RCA	Gray
911401723472	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Black	black	911401723532	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black	black
911401723512	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Black	black	911401723552	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black	black
911401723462	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	Gray	911401723572	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Black	black
911401723482	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	Gray	911401723592	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Black	black
911401723492	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Black	Gray	911401723542	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey	Gray
911401723502	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey	Gray	911401723562	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey	Gray
911401723522	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey	Gray	911401723582	RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey	Gray
911401723692	RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	Gray	911401723602	RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey	Gray
911401723702	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	Gray	911401723632	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Black TW	black
911401723712	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	Gray	911401723642	RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey TW	Gray
911401723722	RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	Gray	911401723652	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Black TW	black
911401723732	RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	Gray	911401723662	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey TW	Gray
911401723742	RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	Gray	911401723672	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Black TW	black
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey RCA	Gray	911401723682	RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey TW	Gray



SmartBright Suspension

RC095V

Mounting Instruction

/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы/ تعليمات التركيب

RC095V-C004

IEC
60598

IP20

t_a25°C



Type / Tipe/ Loại /รุ่น / Тип / النوع رقم	CCT (K)	Power(W) / Daya/Công suất / กำลังไฟฟ้/ Мощность / Потужність/ Куат/ الطاقة	LEDs	Lumen Output (lm) / Lumen keluaran/ Quang thông (lm) / ลูเมน/ Световой поток / Світловий потік / жарык агыны/ طاقة	 kg	Voltage / Tegangan/Điện áp / แรงดัน/ Напряжение / Напруга/ Кернеу/ الجهد	Frequency / Frekuensi/Tần số / ความถี่/ Частота / Житиник/ التردد
RC095V LED30S/830 PSU W12L120 Grey GM	3000	34W	192	3000	1.92	100-240V~	50/60Hz
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey GM	4000						
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey GM	6500						
RC095V LED15S/830 PSU W12L60 Grey GM	3000	17W	96	1500	1.08		
RC095V LED15S/840 PSU W12L60 Grey GM	4500						
RC095V LED15S/865 PSU W12L60 Grey GM	6500						
RC095V LED26S/830 PSU W07L120 Grey GM	3000	28W	162	2600	1.66		
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 Grey GM	4500						
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 Grey GM	6500						
RC095V LED13S/830 PSU W07L60 Grey GM	3000	14W	84	1300	0.94		
RC095V LED13S/840 PSU W07L60 Grey GM	4500						
RC095V LED13S/865 PSU W07L60 Grey GM	6500						

Luminaire dimension

	A(mm)	B (mm)	C (mm)	D(mm)
W07L60	600	70	65	370
W07L120	1200	70	65	970
W12L60	600	120	65	370
W12L120	1200	120	65	970

(A) Suspending accessory

(B) Connection accessory

The installation accessories should be purchased separately

(A) Suspending accessory

(B) Connection accessory

Suspending accessory mounting dimensions

1 Ceiling unit installation

(A) Punch holes in the ceiling (Distance reference 'D'), fix Ceiling unit in ceiling with screws

(B) Suspending accessory

2 Luminaire installation

(A) Push the fastener from the round hole until it exceeds the shrapnel part

(B) Make sure that the fastener cannot exit without pressing the shrapnel part.

3 Luminaire installation adjustment

(A) Height adjustment

(B) Balance adjustment

(A) Press the device then adjust the sling to assigned position

(B) Tighten the screw after adjusting the luminaire.

4 Luminaires connection

First exit the screw and then fix connection accessory

(A) After completing step 3, exit the screw on the back of the luminaires body, then add connection accessory and tighten the screws.

5 Wiring

60245 IEC57 3x1.0-1.5mm²

Cable

Brown — L

Yellow/Green — GND

Blue — N

Please use IP20 or above terminal box (dimension can't smaller than 10x20x25), it is not provided by philips

SmartBright Suspension

RC095V

Mounting Instruction

/Petunjuk Instalasi/Hướng dẫn lắp đặt/คู่มือการติดตั้ง/Инструкция по монтажу/Інструкція з монтажу/Орнату нұсқаулығы/ تعليمات التركيب

V1.1

EN

Please read this manual carefully before using the product.

1. For indoor use only.
2. Do not switch on before complete installation.
3. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
4. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
5. The luminaire shall not be covered with thermal insulation or similar material under any circumstance.
6. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
7. The luminaire is complied with IEC 60598.
8. Luminaire must not be used or stored in corrosive environment where hazardous materials such as Sulphur, Chlorine, phthalates, etc, are present.

ID

Bacalah petunjuk pemasangan secara teliti sebelum menggunakan produk.

1. Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan.
2. Jangan dinyalakan sebelum pemasangan selesai.
3. Rumah lampu sebaiknya dipasang oleh pihak yang mengerti kelistrikan dengan pengaturan kabel yang sesuai dengan regulasi listrik IEE atau regulasi nasional.
4. Kabel fleksibel eksternal atau kabel lumener ini tidak bisa digantikan dengan yang baru; jika kabel rusak, maka lumener akan rusak juga.
5. Rumah lampu tidak boleh tertutup oleh material penahan panas atau sejenisnya dalam keadaan apapun.
6. Bagian penghasil cahaya pada lumener ini tidak dapat diganti; ketika bagian ini mencapai masa penggunaannya, maka keseluruhan lumener harus diganti.
7. Rumah lampu ini memenuhi regulasi IEC 60598.
8. Lumener tidak boleh digunakan atau disimpan di dalam lingkungan korosif yang mengandung unsur bahan berbahaya seperti Sulfur, Chlorine, phthalates, dll..

VN

Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc hướng dẫn này một cách cẩn thận.

1. Chỉ sử dụng trong nhà.
2. Không được bật trước khi hoàn thành lắp đặt.
3. Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay các yêu cầu quốc gia khác.
4. Không được thay thế dây cáp nguồn gắn theo đèn; nếu dây bị hỏng, không được sử dụng đèn mà cần loại bỏ.
5. Không phủ vật liệu cách nhiệt hay vật liệu tương tự lên bộ đèn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
6. Nguồn sáng của đèn là không thể thay thế; khi nguồn sáng hết tuổi thọ thì toàn bộ đèn phải được thay thế.
7. Đèn này tuân theo qui định IEC 60598.
8. Không sử dụng hay cất giữ bộ đèn trong môi trường có tính ăn mòn, nơi có vật liệu nguy hiểm như lưu huỳnh, clo,...

TH

Не забывайте читать инструкцию перед использованием продукта.

1. Используйте только для внутреннего применения.
2. Не включать до завершения монтажа.
3. Светильник должен устанавливаться квалифицированным электриком и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
4. Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не подлежит замене; его повреждение ведет к выходу из строя всего осветительного прибора.
5. Ни в коем случае светильник не должен накрываться изоляционными матами или сходными материалами.
6. Источник света не подлежит замене; по окончании его срока службы необходимо заменить светильник в сборе.
7. Светильник соответствует требованиям МЭК 60598.
8. Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.



RU

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием продукта.

1. Только для внутреннего применения.
2. Не включать до завершения монтажа.
3. Светильник должен устанавливаться квалифицированным электриком и подключаться в соответствии с последними правилами IEEE (Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике) или национальными требованиями.
4. Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не подлежит замене; его повреждение ведет к выходу из строя всего осветительного прибора.
5. Ни в коем случае светильник не должен накрываться изоляционными матами или сходными материалами.
6. Источник света не подлежит замене; по окончании его срока службы необходимо заменить светильник в сборе.
7. Светильник соответствует требованиям МЭК 60598.
8. Нельзя использовать или хранить светильник в помещениях с химически агрессивной средой, в которой присутствуют такие опасные вещества, как сера, хлор, фталаты и др.

UA

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням продукту.

1. Тільки для внутрішнього використання.
2. Не вмикай до завершення монтажу.
3. Світильник повинен встановлювати кваліфікований електрик і підключати відповідно до останніх правил IEEE (Інституту інженерів з електротехніки та радіоелектроніки) або національних вимог.
4. Зовнішній гнучкий кабель або шнур даного світильника не підлягає заміні; його пошкодження веде до виходу з ладу всього освітлювального приладу.
5. Ні в якому разі світильник не повинен накриватися ізоляційними матами або схожими матеріалами.
6. Істочник світла не підлягає заміні; по закінченні його строку служби необхідно замінити світильник в зборі.
7. Світильник відповідає вимогам МЭК 60598.
8. Забороняється використання або зберігання світильника в приміщеннях з хімічно агресивним середовищем, у якому присутні такі небезпечні речовини як сірка, хлор, фталати та ін.

KZ

Өнімді пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

1. Тек ғимарат ішінде қолдануға арналған.
2. Орнату жұмыстары аяқталғанша шамды қоспаңыз.
3. Шамды білікті электр маманы орнатып, соңғы IEEE (Электротехника және радиоэлектроника жөніндегі инженерлер институты) ережелеріне немесе мемлекеттік талаптарға сай жалғау керек.
4. Сыртқы иілгіш кабель немесе нақты шамшырақтың сымы ауыстыруға жатпайды; оның зақымдануы бүкіл жарықтандыру құралының саптан шығуына апараты.
5. Шамды оқшаулауыш қабақпен немесе осыған ұқсас материалмен жаппау керек.
6. Жарық көзі ауыстыруға жатпайды; қажет мерзімі аяқталған кезде оны жинақтағы шамшыраққа ауыстыру қажет.
7. Шырақ IEC 60598 стандартына сәйкес келеді.
8. Шамшырақты құрамында күмірт, хлор, фталаттар және басқалар тәрізді қауіпті заттар бар химиялық агрессивті орталы жайларда пайдалануға немесе сақтауға болмайды.

AR

- يرجى قراءة هذه التعليمات بدقة قبل استخدام المنتج
١. للاستخدام الداخلي فقط
 ٢. لا تشغيل قبل الانتهاء من التركيب
 ٣. والمتطلبات المحلية IEEE يجب تركيب الفانوس من قبل فني مؤهل وفقا
 ٤. لا يمكن استبدال الكابيل الخارجي المزون لهذا الفانوس . يجب اتلاف الفانوس في حالة تضرر الكابيل
 ٥. تحت أي ظرف من الظروف لا يجب تغطية الفانوس بمادة عزله أو مادة شبيهه
 ٦. مصدر إضاءة الفانوس غير قابل للتغيير عندما يصل مصدر الإضاءة لنهاية فترة عمره يتم تغيير الفانوس بالكامل
 ٧. IEC 60598-1 ed. 8 الفانوس يتوافق مع
 ٨. يجب عدم استخدام الكشاف أو تخزينه في بيئة تسبب الأكسدة إثر تواجد مواد خطرة مثل الكبريت أو الكلور أو الفالات و غير ها

EN

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ID

Simbol di samping menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga lainnya di seluruh wilayah Uni Eropa. Untuk mencegah bahaya kerusakan lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara bertanggungjawab dalam rangka terus mempromosikan penggunaan kembali bahan tak terpakai. Untuk mengembalikan produk bekas pakai, silakan gunakan sistem layanan pengumpulan dan pengembalian yang tersedia atau hubungi toko tempat anda membeli produk ini. Pihak toko bersedia mengambil produk bekas pakai untuk mendukung kegiatan daur-ulang yang aman.

VN

Dấu hiệu này thể hiện sản phẩm này không nên được xử lý chung với các chất thải gia đình khác trong khu vực liên minh Châu Âu. Để ngăn ngừa tác hại có thể có cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ chất thải không kiểm soát được, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên.

TH

เครื่องหมายนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วไป เพื่อที่จะป้องกันการเกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์จากปฏิกิริยาที่ไม่สามารถควบคุมได้จากขยะพิษ การนำมารีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ ในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ให้สังเกต หรือ ติดต่อร้านค้าที่ซื้อเข้ามา ร้านค้าจะนำไปกำจัด หรือ นำไปรีไซเคิลอย่างถูกต้อง

RU

Данная маркировка указывает на то, что в странах ЕС настоящее изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание причинения вреда окружающей среде или здоровью людей данный прибор подлежит сдаче на переработку. Чтобы отправить светильник на переработку, используйте системы сбора перерабатываемых материалов или обратитесь вна предприятие розничной торговли, через которое был приобретен данный осветительный прибор. Розничный магазин может принять данный товар для последующей его отправки на безопасную для окружающей среды переработку.

UA

Дане маркування вказує на те, що в країнах ЄС даний продукт заборонено викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути загрози шкоди довкіллю або здоров'ю людей, даний прилад підлягає здачі на переробку. Щоб відправити світильник на переробку, використовуйте системи збору для переробки матеріалів або зверніться до підприємства роздрібно́ї торгівлі, через яке був придбаний даний освітлювальний прилад. Роздрібний магазин може прийняти даний товар для подальшої його відправки на безпечну для навколишнього середовища переробку.

KZ

Нақты тағайындау ЕО елдерінде бұл бұйымды қалған тұрмыстық қалдықтармен бірге жоюға болмайтындығын білдіреді. Қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, нақты құралды қайта өңдеуге тапсыру қажет. Шамшырақты қайта өңдеуге жіберу үшін, қайта өңделетін материалдарды жинау жүйелерін пайдаланғыңыз немесе осы жарықтандыру құралын сатып алған бөлшек сауда кәсіпорнына жүгініңіз. Бөлшек сауда дүкені қоршаған орта үшін қауіпсіз қайта өңдеуге жөнелту үшін бұл тауарды қабылдауы мүмкін.

AR

هذه العلامة تشير إلى أن هذا المنتج لا ينبغي التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع أي ضرر ممكن بالبيئة أو بصحة الإنسان من التخلص غير المنضبط من النفايات، إعادة تدويره بشكل مسؤول لتشجيع إعادة استخدام موارد الخامة. يرجى استخدام نظم الإعادة والتجميع أو الاتصال بمتاجر التجزئة حيث تم شراء المنتج. ويمكن أن يأخذ هذا المنتج لإعادة التدوير البيئي الآمن

